


Le lecteur d'empreintes **SecuroSmart** se gère avec l'application gratuite **Pirnar**. Avant de commencer : la porte est sous tension (le voyant du lecteur s'allume), votre téléphone a le **Bluetooth et le Wi-Fi activés**, et vous acceptez la localisation et la recherche d'appareils proches (sinon le lecteur n'est pas trouvé).


■ INSTALLER L'APPLI ET AJOUTER LA PORTE




1 Téléchargez l'appli **Pirnar** (Google Play ou App Store, ou QR code collé sur la porte) et créez votre compte.



2 Le voyant du lecteur doit être **bleu** : il est prêt à être ajouté.




3 Dans l'appli, touchez « **Add device** » et attendez qu'elle trouve le lecteur (sinon : choisissez SecuroSmart à la main).




4 Confirmez l'ajout.

Voyant blanc au lieu de bleu ? Remettez le lecteur à zéro : maintenez le bouton reset, appuyez en même temps sur le bouton d'alimentation, relâchez les deux, puis appuyez de nouveau 3 à 5 s sur reset. Le voyant passe au bleu ; sinon, recommencez.

■ VOTRE PREMIÈRE EMPREINTE (ADMINISTRATEUR)




1 Ouvrez le lecteur dans l'appli → **Users** → votre nom.



2 Fingerprint → **Add Fingerprint**.



3 Posez le doigt à plat, sans le faire glisser, jusqu'au bip ; l'appli vous guide pour les poses suivantes.



4 Pour effacer une empreinte : Users → la personne → Fingerprint → symbole à côté de l'empreinte → confirmer.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ DONNER L'ACCÈS À D'AUTRES PERSONNES


Une personne extérieure (aide à domicile, artisan, location)

Users → onglet **Other Members** → Ajouter → son nom → choisissez quand elle peut ouvrir : toujours, ou un créneau (jours et heures de début et de fin, répété chaque semaine) → Save. Puis enregistrez son empreinte.

Un membre de la famille qui a l'appli

Me → **Home Management** → My Home (donnez un nom et un lieu) → Ajouter un membre → Compte d'application → son compte → rôle : **administrateur** (gère tout, ajoute des empreintes) ou **membre** (voit l'historique) → Save. Il reçoit une invitation dans son appli.


■ OUVRIR À DISTANCE : LE WIFI BRIDGE




1 Branchez le WiFi Bridge fourni (câble micro-USB + chargeur) sur une prise dans la même pièce que la porte, à 10 m maximum.



2 Son voyant rouge doit clignoter lentement ; sinon, maintenez son bouton 5 à 10 s.



3 Dans l'appli : symbole + en haut à droite → Add Device → Add.



4 Saisissez le mot de passe de votre box : **Wi-Fi 2,4 GHz uniquement** (pas le 5 GHz). Puis reliez le lecteur au Bridge : Add Device → SecuroSmart → confirmez.

Avec le Bridge, l'appli ouvre la porte de partout, montre qui est entré et quand, les tentatives ratées, et marche avec Google Assistant, Siri, Apple Watch et Alexa.

■ METTRE À JOUR LE LECTEUR

L'appli propose les mises à jour sur la page du lecteur (Update Now → Update → Start Update). **Avant, débranchez le WiFi Bridge et activez le Bluetooth**, sinon la mise à jour échoue. Ne touchez pas au téléphone pendant l'installation, puis rebranchez le Bridge. Version installée : les 3 points → Device Update.




A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)


02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

DIGICODE SECUROSMART KEYPAD (OPTION)



1 Remise à zéro : appuyez sur reset puis sur le bouton d'alimentation ; relâchez l'alimentation en gardant reset. Le digicode compte de 5 à 1 : relâchez reset. Voyant bleu = remis à zéro.



2 Tapez 8 puis la **flèche verte** : le digicode est visible dans l'appli, ajoutez-le avec Add Device.

SONNETTE INTÉRIEURE



1 Branchez la sonnette sur une prise et maintenez son bouton du bas jusqu'au voyant bleu.



2 Sur le digicode, maintenez le bouton sonnette : un son et une lumière confirment la liaison.

BIEN UTILISER LE LECTEUR

- Enregistrez plusieurs doigts, des deux mains, pour chaque administrateur (doigt blessé, peau sèche en hiver).
- Posez le doigt à plat, centré, sans glisser. Peau très sèche : un peu de crème pour les mains aide.
- Nettoyez le capteur avec un chiffon doux, sec ou à peine humide : ni produit vitres, ni alcool, ni objet dur.
- Gardez toujours une clé : elle ouvre la porte en cas de coupure de courant.
- Changement de téléphone : installez l'appli, reconnectez-vous avec votre compte, la porte réapparaît.

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code